



AVOIMEN KUIDUN KÄYTTÖOPAS

OLETHAN
MUISTANUT
TILATA
LAAJAKAISTA-
PALVELUT?

www.avoinkuitu.fi

Onneksi olkoon, kotonasi on nyt
valokuituliittymä. Näillä ohjeilla saat
netti- ja tv-palvelut käyttöösi.

1. TILAA PALVELUT

Valokuitu tuo kotiisi maailman parhaan nettiyhteyden. Näin saat sen käyttöösi:

1. Asentaja kiinnittää kotisi seinään valokuitupäätelaitteen ja testaa, että yhteys toimii. Voit yleensä tilata palvelut päätelaitteen asentamista seuraavana päivänä.
2. Tilaa haluamasi laajakaista- ja televisiopalvelut. Vasta tilaamalla palvelut saat kuituliittymän käyttöösi. Katso lista palveluntarjoajista osoitteesta www.avoinkuitu.fi/valitse-palveluja
3. Palveluntarjoajasi kertoo, milloin saat hankkimasi palvelut käyttöösi.
4. Kun palvelut on kytketty päälle, sinun on vielä liitettävä haluamasi laitteet kuten reititin, tietokone ja televisio verkkokaapelilla valokuitupäätelaitteeseen. Katso ohjeet kohdasta kaksi.

Mitä jos nettiyhteyteni ei toimi?

- i Olethan muistanut tilata laajakaistapalvelut?
Tarkista myös, että olet kytkenyt omat laitteesi oikein.
- i Napsauta valokuitupäätelaitteen On/Off-nappulasta virta pois.
Odota vähintään kymmenen sekuntia ja käynnistä laite uudelleen.
- i Jos ongelma ei korjaudu, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Muista tämä

Valokuitupäätelaite on osa Telian verkkoa. Et voi vaihtaa laitetta tai muuttaa sen asetuksia. Päätelaitteen saa avata vain koulutettu asentaja. Laite sisältää lähettimen, jonka lasersäde voi aiheuttaa silmävaurioita.

2. KYTKE OMAT LAITTEESI VALOKUITU- PÄÄTELAITTEeseen



1. PUNAINEN LAN1-PORTTI

Liitä tähän reitittimen tai tietokoneen verkkokaapeli.

2. KELTAINEN LAN2-PORTTI

Liitä tähän digiboksin tai television verkkokaapeli, ellei palveluntarjoajasi ohjeista toisin.

3. VIHREÄ LAN3-PORTTI

Varattu tulevaisuuden palveluille.

4. SININEN LAN4-PORTTI

Varattu tulevaisuuden palveluille.

**ANNA
VALOKUITU-
PÄÄTELAITTEESI
OLLA AINA
PÄÄLLÄ.**

Merkkivalojen selitykset

LAN4

LAN1–LAN4 palavat:
verkkokaapeli on kytketty porttiin.

LAN3

LAN1–LAN4 palavat keltaisena:
portti on kytketty 100 Mbit/s nopeudella.

LAN2

LAN1–LAN4 palavat vihreänä:
portti on kytketty 1 000 Mbit/s nopeudella.

LAN1

EXT1

EXT1:
tämä ei ole käytössä.

WAN

WAN palaa vihreänä:
operaattorin ja valokuitupäätelaitteen
välille on kytketty yhteys.

PWR

PWR palaa:
laite on päällä ja toimii.

7 VINKKIÄ, JOILLA LANGATON VERKKOSI TOIMII PARHAITEN

-  Tarvitset langatonta verkkoa varten WLAN-reitittimen, joka liitetään verkkokaapelilla valokuitupäätelaitteeseen. Varmista, että langaton reitittimesi toimii valokuidun nopeuksilla.
-  Varmista, että käytössäsi on nykyaikainen, langaton WLAN-reititin, joka toimii valokuidun nopeuksilla.
-  Sijoita WLAN-reititin kotonasi keskeiselle paikalle, mieluiten vähintään metrin korkeudelle. Vältä piilottamasta reititintä kaappeihin tai laatikoihin.
-  Muista, ettei reititin viihdy lähellä kodinkoneita, bluetoothilla varustettuja laitteita tai akvaariota.
-  Saatat tarvita WLAN-toistimen eli signaalinvahvistajan, jotta saat langattoman netin toimimaan yhtä hyvin koko asunnossasi. Tämä pätee varsinkin, jos asuntosi on iso, monikerroksinen ja kotisi seinät ovat paksut ja betoniset.
-  Mieti, mitkä laitteet voit liittää verkkoosi kaapelilla. Liikkuva kuva kuluttaa tietoliikennekaistaa eniten, joten IPTV-digiboksi, televisio ja pelikonsoli kannattaa aina kytkeä kaapelilla reitittimeen. Silloin myös langattomasti käyttämäsi laitteet toimivat paremmin.
-  Muista suojata langaton WLAN-verkkosi salasanaalla ja hankkia tietoturvaohjelmisto. Kysy sitä palveluntarjoajastasi.